



Inbetriebnahme einer DSLmobil VoIP Rufnummer an einem Samsung-Router (Samsung SMT-G3010)

Bitte beachten Sie folgendes:

Die Anleitung zur "Inbetriebnahme eines Samsung SMT-G3010 Routers an einem DSLmobil Anschluss - Konfiguration als ATA bzw. Client hinter dem DSLmobil Empfangsgerät (DSLmobil per Funk) bzw. Konfiguration einer DSL-Einwahl (DSLmobil per Kabel)" sollte bereits durchgeführt sein!



1. Ausgangszustand

Ihr Samsung-Router ist bereits erfolgreich mit dem Internet verbunden. Sie haben Ihre VoIP-Zugangsdaten von DSLmobil erhalten.

2. Benutzeroberfläche aufrufen

Starten Sie den Browser Ihres PCs (idR. Mozilla Firefox oder Internet Explorer) und geben Sie die Adresse <http://192.168.220.1> oder alternativ <http://samsungrouter> ein. Nachdem Sie im folgenden Fenster auf "Ok" geklickt haben, sollten Sie die Startseite Ihres Samsung-Routers sehen.

Hauptseite Hilfe Abmelden Deutsch | Engli

Samsung Router Web Management SMT-G3010

Übersicht Internet Telefonie Firewall System

Übersicht

Status
 PC-Liste
 Basiskonfiguration

Status

| | | | |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------|-----------------|
| Firmware Version | 3010 Phone SL V01.99 (08-08-2008) | | |
| Verbindungsstatus | | | |
| DSL-Verbindung | Nicht verbunden | | |
| Geschwindigkeit | Downstream (Kbps) | 0 | |
| | Upstream (Kbps) | 0 | |
| USB | Nicht verbunden | | |
| LAN Verbindungsstatus | | | |
| LAN 1 | Nicht verbunden | LAN 2 | Verbunden |
| LAN 3 | Nicht verbunden | LAN 4 | Nicht verbunden |
| Internetverbindungsstatus | | | |
| Verbindungsstatus | Nicht registriert | | |
| IP-Adresse | | | |
| Zeit- oder Volumenlimit | Aus | | |
| DSL-Telefonie Status | | | |
| Rufnummer | Status | Rufnummer | Status |
| Leistungsmerkmalstatus der Nebenstellen | | | |
| | Interne Rufumleitung | Klingelsperre | Nachtschaltung |
| Analog 1 | Aus | Aus | Aus |
| Analog 2 | Aus | Aus | Aus |
| Analog 3 | Aus | Aus | Aus |
| ISDN | - | Aus | Aus |
| Externe Rufumleitung | Deaktiviert | | |

[Aktualisieren](#)

3. Einrichten eines Voip-Accounts

Hinzufügen einer DSLmobil Voip Rufnummer:
Menüpunkt: Telefonie → DSL-Telefonie → Rufnummer

→ Bitte klicken Sie hier auf "Hinzufügen"

The screenshot shows the Samsung Router Web Management SMT-G3010 interface. At the top right, there are links for 'Hauptseite', 'Hilfe', 'Abmelden', 'Deutsch', and 'English'. Below the title bar, there is a navigation menu with 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Firewall', and 'System'. The 'Telefonie' menu is expanded, showing 'DSL-Telefonie' (with sub-items: Rufnummer, Optionen, Ortsvorwahl, Statistik) and 'Nebenstellen' (with sub-items: ISDN S0-Zuordnung, ISDN-Optionen, Analoge Nebenst., Analoge Optionen). The main content area is titled 'Rufnummer' and contains the text: 'Hier können Sie Ihre DSL-Telefonie Konten konfigurieren.' Below this is a table with columns: 'Bearb.', 'Nr.', 'Rufnummer', 'Internetanbieter', and 'Status'. A 'Hinzufügen' button is located to the right of the table.

Im Folgenden Menü geben Sie bitte die von DSLmobil erhaltenen Zugangsdaten ein.

The screenshot shows the Samsung Router Web Management SMT-G3010 interface with the 'Rufnummer' configuration page. The navigation menu is the same as in the previous screenshot. The main content area is titled 'Rufnummer' and contains the text: 'Hier können Sie Ihre DSL-Telefonie Konten konfigurieren.' Below this is a table with columns: 'Bearb.', 'Nr.', 'Rufnummer', 'Internetanbieter', and 'Status'. A 'Hinzufügen' button is located to the right of the table. The form fields are filled with the following values:

| | |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Internetanbieter | Anderer Anbieter |
| Aktivieren | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Registrieren mit | <input type="radio"/> Rufnummer <input checked="" type="radio"/> Benutzername |
| Rufnummer | 12345 |
| Benutzername | 1113000XXXXX |
| Passwort | •••••••• |
| Passwort wiederholen | •••••••• |
| Proxy Server | voip1.dslmobil.de |
| Service Domäne | voip1.dslmobil.de |

At the bottom right, there are two buttons: 'Speichern' and 'Abbrechen'.

- anderer Anbieter
- Den Haken bei "Aktivieren" gesetzt lassen
- Registrieren mit "Benutzername" aktivieren
- Rufnummer: von DSLmobil erhalten (z.B. 12345 eingeben)
- Benutzername: von DSLmobil erhalten (z.B. 111300012341)
- Kennwort (VoIP-Kennwort, von DSLmobil erhalten)
- Proxy Server: voip1.dslmobil.de
- Service Domäne: voip1.dslmobil.de
- Dann auf "Speichern" klicken

Die Internetrufnummer ist nun in Ihrem Samsung-Router gespeichert.

Bitte wiederholen Sie den Schritt Nr. 3 für alle benötigten und Ihnen zugewiesenen DSLmobil Voip Rufnummern.

4. Überprüfen der Verbindung auf der Statusseite

Menüpunkt: Übersicht

- Unter "DSL-Telefonie Status" sollten Sie nun Ihre Rufnummer/n mit dem Status "Registriert" finden

[Hauptseite](#)
[hilfe](#)
[Anmelden](#)
[Deutsch](#) | [English](#)

Samsung Router Web Management SMT-G3010

| | | | | |
|-----------|----------|-----------|----------|--------|
| Übersicht | Internet | Telefonie | Firewall | System |
|-----------|----------|-----------|----------|--------|

Übersicht

Status

PC-Liste

Basiskonfiguration

Status

| | | | |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Firmware Version | | 3010 Phone SL V01.99 (08-08-2008) | |
| Verbindungsstatus | | | |
| WAN | Verbunden | LAN 2 | Verbunden |
| LAN 3 | Nicht verbunden | LAN 4 | Nicht verbunden |
| USB | Nicht verbunden | | |
| Internet Status | | | |
| IP-Adresse | | 192.168.250. [REDACTED] | |
| DSL-Telefonie Status | | | |
| Rufnummer | Status | Rufnummer | Status |
| 12345 | Registriert | | |
| Leistungsmerkmalstatus der Nebenstellen | | | |
| | Interne Rufumleitung | Klingelsperre | Nachtschaltung |
| Analog 1 | Aus | Aus | Aus |
| Analog 2 | Aus | Aus | Aus |
| Analog 3 | Aus | Aus | Aus |
| ISDN | - | Aus | Aus |
| Externe Rufumleitung | Deaktiviert | | |

[Aktualisieren](#)

Sollte keine Verbindung zu Stände kommen, so ist evtl. die Eingabe der Zugangsdaten nicht korrekt vorgenommen worden. Bitte überprüfen Sie Ihre Eingaben!

5. Zuweisen einer Nebenstelle

Nachdem die Rufnummer(n) eingerichtet sind, sollten diese noch einer entsprechenden Nebenstelle zugewiesen werden.

Diese Einstellung können Sie im folgenden Menü vornehmen:

Telefonie → Nebenstellen

Hier kann eine Zuordnung zwischen Rufnummer und Endgerät erfolgen.

Außerdem finden Sie unter dem Menüpunkt "Telefonie" verschiedene Einstellungsmöglichkeiten bezüglich der Telefonfunktionen Ihres Samsung-Routers.

(z.B. Nachtschaltung, Wahlregeln, Kurzwahlen, Wecker, Raumüberwachung, ...)

Weitere Funktionsbeschreibungen entnehmen Sie bitte dem Benutzerhandbuch Ihres Samsung-Routers. (befindet sich auf der mitgelieferten CD)

Bei Fragen steht Ihnen der DSLmobil-Support gerne zur Verfügung.