

Inbetriebnahme einer Fritzbox an einem DSLmobil Anschluss Konfiguration einer Einwahl über Telefonleitung – (DSLmobil via Festnetz)





Bitte beachten Sie folgendes:

Die Fritzbox sollte mit der aktuellen Firmware versehen werden (siehe: www.avm.de)

Die Fritzbox sollte während der Konfiguration NUR mit dem PC und der Telefonleitung verbunden sein – bitte andere Kabel für die Dauer der Konfiguration abstecken.

Nach der Konfiguration können alle gewünschten Endgeräte, wieder mit der Fritzbox verbunden werden.. (z.B. Telefone, Telefonanlagen, PC´s, Laptops, ...)

Zum Anschließen benötigen Sie bei DSLmobil KEINEN SPLITTER – im Gegenteil. Bitte entfernen Sie den Splitter, sollte einer vorhanden sein. Es genügt das mitgelieferte TAE-Anschluss-Kabel von der Telefondose zur Fritzbox.

1. Fritzbox an Telefonleitung anschließen

Das Verbindungskabel vom Telefonanschluss (erste TAE-Dose im Haus) an den DSL/TEL-Anschluss (Rückseite der Fritzbox, ganz links)anstecken.

Verbindungskabel Telefonanschluss - Fritzbox:





Fritzbox 7490:



Fritzbox 7590:



2. PC und Fritzbox verbinden

Im Anschluss an die Konfiguration muss Ihr PC mit der Fritzbox per Netzwerkkabel verbunden werden. Verbinden Sie die Netzwerkkarte Ihres PCs mit einem Netzwerkanschluss der Fritzbox (LAN 2,3,4 bei Fritzbox 5140/7170/7270/7390/7490/7530AX/7590AX).

3. Fritzbox Benutzeroberfläche aufrufen

Starten Sie den Browser Ihres PCs (i.d.R. Mozilla Firefox, Chrome, Internet Explorer, ...) und geben Sie die Adresse http://192.168.178.1 oder alternativ http://fritz.box ein. Sie sollten jetzt die Startseite Ihrer Fritzbox sehen.

(die Seite kommt direkt von der Fritzbox, dazu ist noch keine Internetverbindung notwendig).

4. Bei älteren Routern FritzBox-Kennwort vergeben (z.B. 7390,7490,..)

Entweder gleich ein FritzBox-Kennwort vergeben (z.B. das DSLmobil-Kennwort) oder den Haken entfernen und dann auf "Anmelden" klicken. In diesem Fall sollte das Kennwort später über die Benutzeroberfläche noch gesetzt werden.

Neuere Router wie z.B. Fritzbox 7530, 7590,... haben bereits ein Kennwort, das auf der Unterseite der Box zu sehen ist.

100	(n 5	
Willkommen bei	Ihrer FRITZ!Box	
Bitte melden Sie sich	mit Ihrem Kennwort an.	N
FRITZ!Box-Kennwort	••••••	$\langle \Box$
Hinweis:		N
Die FRITZ!Box-Benutz individuellen Kennwo auf der Unterseite Ihm	eroberfläche ist ab Werk mit einem rt gesichert. Dieses Kennwort finden Sie er FRITZ!Box.	
Kennwort vergessen?	Anmelden	

5. Assistent beenden/abbrechen

Wilkommen bei hurer FRITZIBOX Unter Dissonshutzer Hubben General Berner Beitele an heren Anschlaus wervendet AMF Heinsterlichte und bei Beder Disgonstatens. So profilieren Steven Orginierung mei blippätes oder novendetigen Apassangen aurun AMF. Unter "internet" Disgonstatens. AMM General Mediener Hubben Ste dieder Einstellung gederzet a baden. Ter TTZTEBOX TSSOD AX UNTERT UNTERTUTERT UNTERT UNTERT UNTERT UNTERTUTERT UNTERT UNTERTUTERT UNTERTUTERT UNTERT	FRITZ!Box 7590 AX	MyFritz! Fritzinas :
<pre>true dates that be the series of the se</pre>	Willkommen bei Ihrer FRITZ!Box	
 Genore und Wartung Carpore und Wartung Carpore	Unsere Datenschutzerklärung	
bigenedates. Se profileers See von Optimierungen bei Updates oder notverdigen Apassangen durch APA. Unter "Internet- Zagendates APA Giernet Ribbons Sie diese Einstellung jederzeit Ander. FRITZIBOX 7590 AX FRITZIBOX 7	Diagnose und Wartung Zur Verbesserung Ihres Produktes und für den sicheren Betrieb an Ihrem	nschluss verwendet AVM Fehlerberichte und bei Bedarf
FRITZ!BOX 7590 AX Fritz:BOX 7590 AX	Diagnosedaten. So profitieren Sie von Optimierungen bei Updates oder n Zugangsdaten > AVM-Dienste" können Sie diese Einstellung jederzeit änd	twendigen Anpassungen durch AVM. Unter "Internet > rn.
FRITZIBOX TSOUAX (rerret-		ок
FRITZIBOX TSODAX (yruz) (yruz) (Identicitation </td <td></td> <td></td>		
<form></form>		
FRITZ!BOX 7590 AX WTRTZI Internetzugang einrichten Wither Sie fibren internetanbieter aus. Internetzugang einrichten Internetanbieter Bitte wählen		E
Internetzugang einrichten Uternetzugang einrichten Uternetanbieter aus. Internetanbieter Einte uternetanbieter aus. Internetanbieter Einte uternetanbieter Einte uternetanbieter Einte uternetanbieter Einternetzen bieter Birtzibez darf der State bieter bieternetzen bieternetzen bieter Birtzibez darf der Birtzibez	FRITZ!Box 7590 AX	MyFRITZI FRITZINAS :
Internetzugang einrichten Wihlen Sie ihren internetzanbieter aus. Internetzugang einrichter Bitte wählen Commensioner einstellungen eine stellungen dieser FihrtZiber Zubereginnen WAM-Einstellungen anderen Horten Sicherheitzuweigen WAM-Einstellungen dieser FihrtZiber Zubere FihrtZiber Zubereginnen WAM-Einstellungen dieser FihrtZiber Zubere Zubere FihrtZiber Zubere FihrtZiber Zubere Zubere Zubere FihrtZiber Zubere Z		
Water is in men meterheadmoter ado. Internetaanbieter Bite wählen © O O Fortschritt anzeigen Chritt Überspringen Weter > Veter >	Internetzugang einrichten	
Christianseringen Christianseringen Christianseringen Christianseringen Constraintion of Cons	Internetanbieter Bitte wählen	
Control Co		<i></i>
FRITZ!Box 7590 AX WyfRIZI RITZING * WLAN-Einstellungen ändern ************************************	• • • • • • Fortschritt anzeigen	Schritt überspringen Weiter >
Image: State		
PARTERISTING AND		/
FRITZIBOX 7590 AX FITZINC * WGAN-Einstellungen ändern MERTERIED von and einem hohen Sichenheitsniveau individuell verschütszelt. VOLAN-Einstellungen ändern Wickweit der FINTZIBOX auf einem hohen Sichenheitsniveau individuell verschütszelt. VOLAN-Einstellungen dieser FINTZIBOX. Diese können Sie beibehatten oder ändern. Wenn Sie die Einsteltungen thers FINTZIBOX individuell verschütszelt. Wickweit der FINTZIBOX Image: FINTZIBOX individueller verschütszelt. Wickweit der FINTZIBOX Image: FINTZIBOX individueller verschütszelt. Wickweit der FINTZIBOX Image: FINTZIBOX individueller verschütszelt. Wickweit der Sickweit der FINTZIBOX. Diese können Sie beibehatten oder ändern. Wenn Sie die Einsteltungen thers bisherigen funknetzen verschütszelt. Wickweit verschütszelt Out-22399805360400054 Wickweitzenstellungen anzeigen / drucken Schritt abzehlerden Out-2009 On Fortschritt anzeigen Schritt abzehlerden		
WLAN-Einstellungen ändern WLAN-Einstellungen ändern When FMTZIBox spannt ein WLAN-Funknetz auf, an dem Sie her WLAN-Geräte anmeiden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN-Interter der FMTZIBox od einem hohen Sicherheitzniveau individueli verschlüssett. WLAN-Funknetz einer Kiltzibox WLAN-Funknetz einer Kiltzibox WLAN-Funknetz einer FMTZIBox Diese Können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen thres bindrigen friktretzes wählen, missen Sie here WLAN-Geräte nicht neu verbinden. WLAN-Einstellungen andern Nume des WLAN-Funknetz WLAN-Finstellungen andern WLAN-Finstellungen anderigen / drucken	EDITZIDON ZEOD AV	
WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken	FRITZ: DOX 7590 AA	Myridiz: Fidizinas ;
hter FRITZIBox and ei in WAN-Funketz auf, an dem Sie Ihre WAN-Geräte anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das WLAN ihrer FRITZIBox auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell verschlüsselt. WAN-Funketz der FRITZIBOX Ihrer schen Sie die WLAN-Einstellungen dieser FRITZIBox. Diese können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen Ihres bisherigen Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLAN-Geräte nicht neu verbinden. WAN-Finstellungen der FRITZIBOX WLAN-Funknetz FRITZIBOX WLAN-Funknetz FRITZIBOX 004223908636040004 WLAN-Hetzwerkschlüssel OV4223908636040004 WLAN-Instellungen anzeigen / drucken D O O O Fortschritt anzeigen	WLAN-Einstellungen ändern	
WLAN-Funknetz der FRITZIBox Hier sehnen Sie die WLAN-Einstellungen dieser FRITZIBox. Diese Können Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen here blandender mehren sollten die Konnen Sie beibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen here blandender mehren sollten die WLAN-Einstellungen andern WLAN-Einstellungen der FRITZIBox WUAN-Einstellungen der SWLAN-Funknetz FRITZIBox 7000 MR WLAN-Feinstellungen anzeigen / drucken WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken	Ihre FRITZIBox spannt ein WLAN-Funknetz auf, an dem Sie Ihre WLAN-Geräte WLAN Ihrer FRITZIBox auf einem hohen Sicherheitsniveau individuell versch	anmelden können. Im Auslieferungszustand ist das üsselt.
httes bisherligen Funknetzes wählen, müssen Sie hire WLAN-Geräte nicht neu verbinden. WLAH-Einstellungen der FRTZIBox WLAH-Einstellungen der FRTZIBox Name des WLAN-Funknetz FRTZIBox 200823606400014 WLAH-Einstellungen anzeigen / drucken WLAH-Einstellungen anzeigen / drucken	WLAN-Funknetz der FRITZIBox	ibehalten oder ändern. Wenn Sie die Einstellungen
WLAN-Einstellungen ärr Mit Allbax WLAN-Einstellungen änder Name des WLAN-Funknetz FFITZIBex 7550 MR WLAN-Netzwerkschlüssel Ob42235086586040064 WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken O O O Fortschrift anzeigen Schrift abschließlen	Ihres bisherigen Funknetzes wählen, müssen Sie Ihre WLAN-Geräte nicht neu	verbinden.
Name des WLAN-Funknetz FRITZIBox 7590 MR WLAN-Netzwerkschlässel 0044223006368040064 WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken	WLAN-Einstellungen ändern	
WLAN-Netzwerkschlässel 00442233086546040064 WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken ♥ ● ⊙ ③ ⑤ Fortschrift anzeigen Schrift abzehließten	Name des WLAN-Funknetz FRITZIBox 7590 MR	
WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken	WLAN-Netzwerkschlüssel 00442239086366040064	
0 0 0 3 Fortschrift anzeigen Schrift abschließen	WLAN-Einstellungen anzeigen / drucken	
	3 2 3 Fortschritt anzeigen	Schritt abschließen
	FRITZ!Box 7590 AX	MyFRITZI FRITZINAS :
FRITZ!Box 7590 AX NyrRitzi FRITZING :	Update-Prüfung	
FRITZ!Box 7590 AX MyFRITZI FRITZINAS :	Im letzten Einrichtungsschritt überprüft die FRITZIBox, ob das FRITZIOS	(das ist die Software der FRITZIBox) aktuell ist.
FRITZ!Box 7590 AX MyfRitzi FRITZINAS : Update-Prüfung Im letzten Einrichtungsschritt überprüft die FRITZIBox, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBox) aktueli ist. •		
FRITZ!Box 7590 AX MyFRITZI FRITZINAS : Update-Prüfung Im letzten Einrichtungsschrift überprüft die FRITZIBox, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBox) aktuell ist. •	 O O O Fortschritt anzeigen 	Weiter >
FRITZ!Box 7590 AX MyFBITZ! FBITZINAS : Update-Prüfung Im letzten Einrichtungsschritt überprüft die FBITZIBox, ob das FBITZIOS (das ist die Software der FBITZIBox) aktuell ist. • © © © © Fortschritt anzeigen Wetter 1		
FRITZ!Box 7590 AX MyFRITZI FRITZINAS : Update-Prüfung Im letzten Einrichtungsschritt überprüft die FRITZIBox, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBox) aktuell ist.		
FRITZ!Box 7590 AX MyFRITZI FRITZINAS : Update-Prüfung Im letzten Einrichtungsschrift überprüft die FRITZIBox, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBox) aktueli ist. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		
FRITZ!Box 7590 AX Hyffettzi Fettzikks : Update-Prüfung Im letzten Einrichtungsschrift überprüft die Filt1ZiBox, ob das Fit1Zi05 (das ist die Software der FRITZIBox) aktueli ist. . O O O O Fortschrift anzeigen		
FRITZ!Box 7590 AX Wyfeitzi FRIZINAS : Update-Prüfung Im letzten Einrichtungsschrift überprüft die FRITZiBox, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBox) aktueli ist. © © © © Fortschrift anweigen Weiter >		
FRITZ!Box 7590 AX MyfBITZI FBITZINUS : Update-Prüfung Im letzten Einrichtungsschrift überprüft die FBITZIBox, ob das FBITZIOS (das ist die Software der FBITZIBox) aktueli ist. • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Fortschritt der Einr	chtung
FRITZ!Box 7590 AX MyFBITZI FRITZINUS ! Update-Prüfung Im letzten Einrichtungsschritt überprüft die FRITZIBox, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBox) aktuell ist. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	① Internetzugang einrichten	
FRITZ!Box 7590 AX MyFBITZ FBITZING I Update-Prüfung Interten Einrichtungsschritt überprüft die FBITZIBox, ob das FBITZIOS (das ist die Software der FBITZIBod) aktuell ist. Imterten Einrichtungsschritt anzeigen Imterten Einrichtungsschritt anzeigen Imterten Einrichtung Imternetzugang einrichten Imternetzugang einrichten Imternetzugang einrichten Imternetzugang einrichten	Telefonie einrichten	
FRITZ!Box 7590 AX Update-Prüfung Internet Einrichtungsschritt überprüft die FMT2/Box, ob das FMT2/D5 (das ist die Software der FMT2/Box) akuell ist. Internet Zugang einrichten Internetzugang einrichten Internetzugang einrichten Internetzugang einrichten	WLAN-Einstellungen	
FRITZ!Box 7590 AX Update-Prüfung Internet Einrichtungsschrift überprüft die FRITZIBou, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBou) aktueli ist. Internet Zugang einrichten Internetzugang einrichten	Informiert bleiben	
FRITZ!BOX 7590 AX Update-Prüfung Intertete Einrichtungsschrift überprüft die FRITZIBox, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBox) aktuell ist. Intertete Einrichtungsschrift überprüft die FRITZIBox, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBox) aktuell ist. Intertete Einrichtungsgemeinteten Internetzugang einrichten Internetzugang einrichten WLAN-Einstellungen WLAN-Einstellungen Informiert bleiben	Update prüfen	
FRITZ!BOX 7590 AX Update-Prüfung Internet/Dusprüft die FRITZIBox, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBox) aktuell ist. Internet/Dusprüft die FRITZIBox, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBox) aktuell ist. Internetzugang einrichten Internetzugang einrichten Internetzugang einrichten Internetzugang einrichten Internetzugang einrichten Internetzugang einrichten Informiert bleiben Update prüfen		
ERTIZZ!BOX 7590 AX Update-Prüfung Intertent Einrichtungsschritt überprüft die FRITZIBon, ob das FRITZIOS (das ist die Software der FRITZIBon) aktuell ist. Im letzten Einrichtungsschritt anzeigen Fortschritt der Einrichtung Internetzugang einrichten Imternetzugang einrichten Imternetzugang einrichten Imternetzugang einrichten Imternetzugang einrichten Intormiert bleiben Update prüfen	Einri	htung jetzt beenden

Der Einrichtungsassistent ist damit beendet.

6. Internetverbindung einrichten

Internetverbindung über DSL-Einwahl einrichten:

Menüpunkt: Internet \rightarrow Zugangsdaten \rightarrow Reiter "Internetzugang"

 \rightarrow Als Internetanbieter wählen Sie weitere Internetanbieter im ersten Feld, anderer Anbieter im zweiten Feld. Dann können Sie bei Name DSLmobil eingeben.

FRITZ	FRITZ!Box 7590 AX MyFritz! Fritz:Nas	:
🔒 Übersicht	Internet > Zugangsdaten	?
Internet ^	Internetzugang LISP AVM-Dienste DNS-Server	
Online-Monitor	Auf dieser Seite können Sie die Daten Ihres Internetzugangs einrichten und den Zugang bei Bedarf annassen	
Zugangsdaten	Internetanbieter	
DSL-Informationen	Wählen Sie Ihren Internetanbieter aus.	
📞 Telefonie	Internetanbieter	
🗗 Heimnetz		
察 WLAN	anderer Internetanbieter	
🕲 Smart Home	Name DSLmobil	

\rightarrow Anschluss: Anschluss an DSL-Anschluss

Anschluss				
Geben Sie an, wie der Internetzugang hergestellt werden soll.				
Anschluss an einen DSL-Anschluss				
	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box mit dem DSL-Kabel mit Ihrem DSL-Anschluss verbunden ist FRITZ!Box integrierte DSL-Modem wird für die Internetverbindung genutzt.	. Das in der		
	O Anschluss an einen Glasfaseranschluss (ONT)			
	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box über "WAN" an ein Glasfasermodem, das die Internetverbir angeschlossen werden soll.	dung herstellt,		
	O Anschluss an externes Modem oder Router			
	Wählen Sie diesen Zugang, wenn die FRITZ!Box an ein bereits vorhandenes externes Modem oder einen Ro werden soll.	uter angeschlossen		

ightarrow Zugangsdaten werden benötigt "JA"

Zugangsdaten			
Werden Zugangsdaten benöti	gt?		
● Ja			
Geben Sie die Zugangsdaten ein, die Sie von Ihrem Internetanbieter bekommen haben.			
Benutzername	tmuster4535@dsImobil.de	Benutzername und Kennwort bitte Ihren Zugangsdaten	
Kennwort	••••	entsprechend eintragen	
O Nein			

 \rightarrow Verbindungseinstellungen: Dauerhaft halten

bindungseinstellungen ändern 🔺	
ernetverbindung	
Dauerhaft halten (empfohlen)	ür Flatrate-Tarife)
Zwangstrennung durch de	n Anbieter verschieben in die Zeit zwischen 4 - 5 👻 Uhr
O Bei Inaktivität trennen (empfo	hlen für Zeit- oder Volumentarife)
Automatisch trennen nach 3	00 Sekunden

ightarrowÜbernehmen anklicken

Speichern der Einstellungen		
	Der Vorgang wurde erfolgreich abgeschlossen.	
		ок

Es sollte bei "Internet" ein grünes Licht leuchten und "verbunden seit...." erscheinen.

FRITZ!	FRITZ!Bo	x 7490		FRITZ!NAS MyFRITZ!	:
	Übersicht				?
ີງ Übersicht	Modell: FRITZ!B Aktueller Energi	ox 7490 everbrauch: 51%	FRITZ!OS: 06.	93	
Internet	Verbindungen		Anschlüsse		
💊 Telefonie) Internet	verbunden seit 29.03.2018, 09:48 Uhr	OSL	verbunden ↓ 30,4 Mbit/s ↑ 2,2 Mbit/s	
🖓 Heimnetz		Anbieter: DSLmobil GmbH IP-Adresse: 62.216.199.118	LAN WIAN	verbunden (LAN 2, LAN 3) an Eurknetz 2 4 GHz	
🗟 WLAN	Telefonie	5 Rufnummern aktiv	WLAN	an, Funknetz 5 GHz:	
DECT			OECT	an, 3 Schnurlostelefone angemeldet	

Sollte keine Verbindung zu Stande kommen:

- Kontrollieren Sie die Verkabelung zur TAE-Dose.

- Evtl. ist Benutzername / Passwort falsch eingegeben worden

Hinweise dazu können Sie unter Umständen im Menüpunkt "System ightarrow Ereignisse" finden.

Bei Fragen steht Ihnen der DSLmobil-Suppport gerne zur Verfügung.

© 2025, DSLmobil GmbH