



Einrichtung der Fernwartung für den DSLmobil-Support an einem Samsung SMT-G3010 Router

Bitte beachten Sie folgendes:

Die Anleitung zur "Inbetriebnahme eines Samsung SMT-G3010 Routers an einem DSLmobil Anschluss Konfiguration als ATA bzw. Client hinter dem DSLmobil Empfangsgerät (DSLmobil per Funk) bzw. Konfiguration einer DSL-Einwahl (DSLmobil per Kabel)" sollte bereits durchgeführt sein!



1. Ausgangszustand

Ihr Samsung-Router ist bereits erfolgreich mit dem Internet verbunden.

2. Benutzeroberfläche aufrufen

Starten Sie den Browser Ihres PCs (id.R. Mozilla Firefox oder Internet Explorer) und geben Sie die Adresse <http://192.168.220.1> oder alternativ <http://samsungrouter> ein. Nachdem Sie im folgenden Fenster auf "Ok" geklickt haben, sollten Sie die Startseite Ihres Samsung-Routers sehen.

[Hauptseite](#) | [Hilfe](#) | [Abmelden](#) | [Deutsch](#) | [Engl](#)

Samsung Router Web Management SMT-G3010

Übersicht	Internet	Telefonie	Firewall	System
------------------	----------	-----------	----------	--------

Übersicht

Status

PC-Liste

Basiskonfiguration

Status

Firmware Version		3010 Phone SL V01.99 (08-08-2008)	
Verbindungsstatus			
DSL-Verbindung		Nicht verbunden	
Geschwindigkeit	Downstream (Kbps)	0	
	Upstream (Kbps)	0	
USB		Nicht verbunden	
LAN Verbindungsstatus			
LAN 1	Nicht verbunden	LAN 2	Verbunden
LAN 3	Nicht verbunden	LAN 4	Nicht verbunden
Internetverbindungsstatus			
Verbindungsstatus		Nicht registriert	
IP-Adresse			
Zeit- oder Volumenlimit		Aus	
DSL-Telefonie Status			
Rufnummer	Status	Rufnummer	Status
Leistungsmerkmalstatus der Nebenstellen			
	Interne Rufumleitung	Klingelsperre	Nachtschaltung
Analog 1	Aus	Aus	Aus
Analog 2	Aus	Aus	Aus
Analog 3	Aus	Aus	Aus
ISDN	-	Aus	Aus
Externe Rufumleitung	Deaktiviert		

[Aktualisieren](#)

3. Passwortschutz für die Benutzeroberfläche aktivieren

Bevor Sie die Fernwartung für den DSLmobil-Support freigeben können, muss erst (falls noch nicht geschehen) ein Passwort für die Benutzeroberfläche Ihres Samsung-Routers vergeben werden.

Diese Einstellungsmöglichkeit finden Sie unter:
System → Systempasswort

Bitte verwenden Sie als Passwort für die Benutzeroberfläche das DSLmobil-Passwort, welches Ihnen gemeinsam mit den DSLmobil-Zugangsdaten ausgehändigt wurde. z.B. dp57qdf6

Nur so kann eine sichere Fernwartung durch den DSLmobil-Support sichergestellt werden.

The screenshot shows the Samsung Router Web Management interface for the SMT-G3010 model. At the top, there is a navigation bar with tabs for 'Übersicht', 'Internet', 'Telefonie', 'Firewall', and 'System'. The 'System' tab is selected. On the left side, there is a sidebar menu with the following items: 'System', 'E-Mail Alarm', 'Systempasswort', 'Zeit-Server', 'Datei-Server', 'Drucker-Server', 'Firmware-Upgrade', 'Neustart', 'Datensicherung', 'TR-069 Optionen', and 'Ereignisprotokoll'. The main content area is titled 'Systempasswort' and contains the following text: 'Hier können Sie den Zugriff auf das Web-Management des Samsung Routers mit einem Passwort schützen.' Below this text is a form with three rows: 'Systempasswort aktivieren' with a dropdown menu set to 'Ein', 'Passwort' with a text input field containing seven dots, and 'Passwort wiederholen' with another text input field containing seven dots. Below the form, there is a warning message: 'Wenn das Systempasswort aktiviert ist, dann ist der Zugriff auf den Samsung Router nur mit dem eingestellten Passwort möglich. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, dann bekommen Sie nur wieder Zugriff auf das Web-Management, wenn Sie den Samsung Router auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Alle bereits vorgenommenen Einstellungen gehen dadurch verloren. Bewahren Sie deshalb das Passwort gut auf!' At the bottom right of the page, there is a 'Speichern' button.

Samsung Router Web Management SMT-G3010

Übersicht | Internet | Telefonie | Firewall | **System**

System

- E-Mail Alarm
- Systempasswort**
- Zeit-Server
- Datei-Server
- Drucker-Server
- Firmware-Upgrade
- Neustart
- Datensicherung
- TR-069 Optionen
- Ereignisprotokoll

Systempasswort

Hier können Sie den Zugriff auf das Web-Management des Samsung Routers mit einem Passwort schützen.

Systempasswort aktivieren	Ein ▼
Passwort	•••••••
Passwort wiederholen	•••••••

Wenn das Systempasswort aktiviert ist, dann ist der Zugriff auf den Samsung Router nur mit dem eingestellten Passwort möglich. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, dann bekommen Sie nur wieder Zugriff auf das Web-Management, wenn Sie den Samsung Router auf die Werkseinstellung zurücksetzen. Alle bereits vorgenommenen Einstellungen gehen dadurch verloren. Bewahren Sie deshalb das Passwort gut auf!

Speichern

4. Einrichten der Fernwartung

Damit der DSLmobil-Support per Fernwartung auf die Einstellungen Ihres Samsung-Routers zugreifen kann, müssen Sie jetzt noch die Funktion "Fernzugriff" aktivieren

Diese Funktion finden Sie unter:
Firewall → Fernzugriff

Samsung Router Web Management SMT-G3010

Übersicht	Internet	Telefonie	Firewall	System
-----------	----------	-----------	-----------------	--------

Firewall

- UPnP Optionen
- IGMP Optionen
- Portfreigabe
- PC-Filter
- URL-Sperren
- URL-Filter
- Fernzugriff**
- DMZ-Einstellung
- DoS-Einstellung

Fernzugriff

Hier können Sie den Fernzugriff auf das Web-Management des Samsung Routers erlauben oder ablehnen.

Modus	Erlauben ▼	<input type="button" value="Speichern"/>
-------	------------	--

IP-Adresse (PC für Fernzugriff)	<input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/> . <input type="text"/>
------------------------------------	---

Zeiteinstellung	<input type="checkbox"/> Immer	Von <input type="text"/> : <input type="text"/>	Bis <input type="text"/> : <input type="text"/>
-----------------	--------------------------------	---	---

Bitte ändern Sie den Modus in "Erlauben" und klicken anschließend auf "Speichern".
Einstellungen bezüglich der Einschränkung des Fernzugriffs auf eine bestimmte IP-Adresse oder eine zeitliche Beschränkung sind nicht nötig.

Bei Fragen steht Ihnen der DSLmobil-Support gerne zur Verfügung.

© 2011, DSLmobil GmbH