



Inbetriebnahme einer DSLmobil VoIP Rufnummer an einer Fritzbox

Bitte beachten Sie folgendes:

Die Fritzbox sollte mit der aktuellen Firmware versehen werden (siehe: www.avm.de)



Die Anleitung zur „Inbetriebnahme einer Fritzbox-Fon an einem DSLmobil Anschluss Konfiguration einer PPPOE-Einwahl (DSLmobil per Funk) bzw. Konfiguration einer DSL-Einwahl (DSLmobil per Kabel)“ sollte bereits durchgeführt sein!

1. Ausgangszustand

Ihre Fritzbox ist bereits erfolgreich mit dem Internet verbunden.
Sie haben Ihre VoIP Zugangsdaten von DSLmobil erhalten.


2. Fritzbox Benutzeroberfläche aufrufen

Starten Sie den Browser Ihres PCs (i.d.R. Firefox oder Internet Explorer) und geben Sie die Adresse <http://192.168.178.1> (Standart-Ip-Adresse) oder alternativ <http://fritz.box> ein.
Sie sollten jetzt die Startseite Ihrer Fritzbox sehen.

3. Expertenansicht aktivieren

Damit Ihnen alle Funktionen der Fritzbox zur Verfügung stehen, müssen Sie die Expertenansicht aktivieren.

Klicken Sie dazu oben rechts auf den Pfeil und schalten sie bei Erweiterte Ansicht den von 0 auf 1 um:



4. Einrichten eines VoIP Accounts

Gehen Sie zu folgendem Menüpunkt:
Telefonie → Eigene Rufnummern

Wählen Sie: „Neue Rufnummer“

FRITZ!Box 7590 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Telefonie > Eigene Rufnummern

Rufnummern Anschlussinstellungen Sprachübertragung

Auf dieser Seite können Sie Ihre eigenen Rufnummern einrichten und bearbeiten.

Status	Rufnummer	Anschluss	Anbieter	Vorauswahl
		Es sind keine Rufnummern eingerichtet		

Liste drucken Neue Rufnummer

Wählen Sie: „IP-basierter Anschluss“

FRITZ!Box 7590 FRITZ!NAS MyFRITZ!

Eigene Rufnummer einrichten

An welchem Anschlusstyp ist Ihre FRITZ!Box angeschlossen?

IP-basierter Anschluss
Die FRITZ!Box ist nicht zusätzlich mit einem Festnetzanschluss verbunden.

Festnetzanschluss und Internetanschluss
Die FRITZ!Box ist sowohl mit einem Festnetzanschluss als auch einem Internetanschluss verbunden.

Weiter Abbrechen

- **anderer Anbieter**
- **Internetrufnummer: von DSLmobil erhalten (z.B. 12345 eingeben)**
- **Benutzername: von DSLmobil erhalten (z.B. 111300012341)**
- **Kennwort (VoIP-Kennwort, von DSLmobil erhalten)**
- **Registrar: voip1.dslmobil.de**
- **Proxy- Server kann frei bleiben**
- **Ortsvorwahl: Ihre Ortsvorwahl (z.B. 089)**

Hier ein Beispiel:

FRITZ! **FRITZ!Box 7590**

Internetrufnummern eintragen

Wählen Sie Ihren Internettelefonie-Anbieter aus und tragen Sie die Ihnen mitgeteilten Anmeldedaten ein.

Anmeldedaten

Telefonie-Anbieter:

Rufnummer für die Anmeldung*:

Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**:

***Rufnummer für die Anmeldung**
Geben Sie in dieser Spalte bitte die Rufnummer für die Anmeldung ein. Diese Rufnummer haben vorgegeben, einschließlich eventuell enthaltener Sonderzeichen.

****Interne Rufnummer in der FRITZ!Box**
Geben Sie nun bitte Ihre Rufnummer ohne Ortsvorwahl und ohne Sonderzeichen ein.

Weitere Rufnummer
Über "Weitere Rufnummer" können Sie hier weitere Rufnummern anlegen, wenn diese dieselben "Eigene Rufnummern" über die Schaltfläche "Neue Rufnummer" einrichten.

Zugangsdaten

Benutzername:

Authentifizierungsname:

Kennwort:

Registrar:

Proxy-Server:

Tragen Sie Ihre Ortsvorwahl ein:

Ortsvorwahl:

Weiter unten bitte auf **Weitere Einstellungen** klicken.

DTMF-Übertragung auf RTP oder Inband stellen

Weitere Einstellungen

Weitere Einstellungen zur Rufnummer

DTMF-Übertragung RTP oder Inband

Ortsvorwahl für ausgehende Gespräche einfügen

Weitere Einstellungen zur Verbindung

Rufnummer für die Anmeldung verwenden

Anmeldung immer über eine Internetverbindung

Falls Ihr Internetanbieter die separate Internettelefonie-Verbindung für eigene Rufnummern reserviert, aktivieren

Internettelefonie-Anbieter Nur via IPv4

kontaktieren über

Transportprotokoll Automatisch

Der Anbieter unterstützt verschlüsselte Telefonie über SRTP nach RFC 3711 und RFC 4568

Media Protocol RTP/AVP

Nach erfolgreicher Eingabe aller Daten bitte weiter klicken.

Die Rufnummer ist jetzt eingerichtet.

Bei mehreren Rufnummern müssen die Eingaben entsprechend wiederholt werden.

6. Überprüfung der Funktionalität der Rufnummer

Ob die Rufnummer erfolgreich eingerichtet wurde und nun benutzt werden kann, erkennen Sie an der Statusübersicht der Fritzbox.

Gehen Sie dazu bitte auf den Menüpunkt „Übersicht“

Hier sollte beim Status unter Verbindungen, Telefonie ein grünes Licht leuchten.

Bei mehreren Telefonnummern finden Sie noch zusätzliche Hinweise in dieser Statusleiste.

FRITZ!Box 7490 FRITZINAS MyFRITZ! friedrich_osswald

Übersicht

Modell: FRITZ!Box 7490
Aktueller Energieverbrauch: 51%
FRITZ!OS: 06.93

Verbindungen		Anschlüsse	
Internet	verbunden seit 29.03.2018, 09:48 Uhr Anbieter: DSLmobil GmbH IP-Adresse: 62.216.199.118	DSL	verbunden + 30,4 Mbit/s ↑ 2,2 Mbit/s
Telefonie	5 Rufnummern aktiv	LAN	verbunden (LAN 2, LAN 3)
		WLAN	an, Funknetz 2,4 GHz: ossifunk2
		WLAN	an, Funknetz 5 GHz: ossifunk5
		DECT	an, 3 Schnurlostelefone angemeldet
		USB	kein Gerät angeschlossen

Anrufe heute: 14 mehr...

Anrufbeantworter heute: 0 mehr...

Sollte keine Verbindung zu Stande kommen, so haben Sie evtl. Benutzernamen/Passwort falsch eingegeben oder die Verkabelung zum DSLmobil-Empfänger/TAE-Dose ist nicht korrekt vorgenommen worden.

Hinweise dazu können Sie unter Umständen im Menüpunkt "System → Ereignisse" finden.

7. Zuweisen einer Nebenstelle

Nachdem die Rufnummer(n) eingerichtet sind, sollten diese noch einer entsprechenden Nebenstelle zugewiesen werden.

Diese Einstellung können Sie im folgenden Menü vornehmen:

Telefonie → Telefoniegeräte

Hier kann eine Zuordnung zwischen Rufnummer und Endgerät erfolgen.

Außerdem finden Sie unter diesem Menüpunkt Einstellungsmöglichkeiten bezüglich eines zusätzlichen Anschlusses der Fritzbox an das Festnetz. Dieser ist zur Nutzung von DSLmobil-Phone jedoch nicht nötig.

Weitere Anweisungen entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung Ihrer Fritzbox.

Bei Fragen steht Ihnen der DSLmobil-Support gerne zur Verfügung.

© 2021, DSLmobil GmbH

**DSLmobil GmbH
Inh. Matthias Korber
Bürgermeister-Müller-Str. 4
86663 Asbach-Bäumenheim**

**Tel: 0906-204311-0
Fax: 0906-204311-99
E-Mail: info@dslmobil.de
Internet: www.dslmobil.de**